



**olivetti**

## Logos 250

**Calcolatrice elettronica scrivente da tavolo**

### **Tastiera**

**Numerica ridotta** con 12 tasti: nove tasti per le cifre dall'1 al 9, più i tasti per lo zero, il punto di separazione dei decimali e il segno algebrico negativo. Gruppo comandi dei totalizzatori per addizione, sottrazione, stampa e azzeramento. Gruppo comandi dei registri operativi per moltiplicazione, divisione, accumulo automatico dei prodotti e dei quozienti. Tasto per il calcolo delle percentuali. Tasti per la stampa e il trasferimento di dati fra i registri operativi.

Tasto per l'immissione e per il richiamo di dati costanti.

Tasto annullatore generale dell'impostazione.  
Tasto annullatore dell'ultimo dato impostato e per lo sblocco della tastiera.

### **Comandi e controlli**

Interruttore per l'accensione.  
Selettore per la predisposizione delle cifre decimali.  
Selettore per l'arrotondamento automatico.  
Segnalatore di errata manovra e di superamento della capacità.  
Segnalatore di macchina in funzione.

## Logos 250



### Dispositivi di calcolo e memoria

Unità di calcolo a circuiti integrati.

Memoria costituita da:

- tre registri operativi con capacità di 22 cifre punto dei decimali e segno negativo
- due registri di accumulo dati con capacità di 22 cifre punto dei decimali e segno negativo.

### Stampa

Gruppo stampante seriale a cilindro rotante.

Stampa delle cifre impostate, dei risultati intermedi o definitivi richiesti e della simbologia relativa.

Capacità: 27 colonne, 22 cifre, punto dei decimali, segno negativo e simboli dell'operazione.

Velocità: 25 caratteri al secondo.

### Caratteristiche elettriche

Motore monofase: 220 V

Frequenza: 50 Hz

Potenza assorbita: 100 W

### Dimensioni

Larghezza: 45 cm

Altezza: 12 cm

Profondità: 30 cm

Peso: 15 kg

Non è richiesto condizionamento dell'ambiente