



olivetti

Logos 270

**Calcolatrice elettronica scrivente
da tavolo**

Tastiera

Numerica ridotta con 12 tasti:

9 cifre, più zero, punto decimale
e segno algebrico negativo.

Gruppo comandi dei totalizzatori
per addizione, sottrazione,
stampa e azzeramento.

Gruppo comandi dei registri operativi
per moltiplicazione, divisione,
accumulo automatico dei prodotti
e dei quozienti.

Tasti per le operazioni automatiche
di elevamento al quadrato, calcolo
delle percentuali e radice quadrata.

Tasti per la stampa e il trasferimento
di dati fra i registri operativi.

Tasto per l'immissione e per il richiamo
di dati costanti.

Tasto annullatore generale
dell'impostazione.

Tasto annullatore dell'ultimo dato
impostato.

Comandi e controlli

Interruttore per l'accensione.

Selettore per la predisposizione
delle cifre decimali.

Selettore per l'arrotondamento
automatico.

Segnalatore di errata manovra
e di superamento della capacità.

Segnalatore di macchina in funzione.

Comando per lo sblocco della tastiera.

Logos 270



Dispositivi di calcolo e memoria

Unità di calcolo a circuiti integrati.

Memoria costituita da:

- tre registri operativi
con capacità di 22 cifre
punto decimale
e segno algebrico negativo
- tre registri di accumulo dati
con capacità di 22 cifre
punto decimale
e segno algebrico negativo.

Stampa

Gruppo stampante seriale
a cilindro rotante.

Stampa delle cifre impostate, dei risultati
intermedi o definitivi richiesti
e della simbologia relativa.

Capacità: 27 colonne, 22 cifre,
punto decimale,
segno algebrico negativo
e simboli dell'operazione.

Velocità: 25 caratteri al secondo.

Caratteristiche elettriche

Motore monofase: 220 V

Frequenza: 50 Hz

Potenza assorbita: 100 W

Dimensioni

Larghezza: 45 cm

Altezza: 12 cm

Profondità: 30 cm

Peso: 15,2 kg

Non è richiesto
condizionamento dell'ambiente